

Комплект безпроводного керування

Призначення

Безпроводний комплект «RDK-MKP» призначений для керування тривожною сигналізацією або різними виконавчими пристроями: електричними воротами, замками, жалюзіями, освітлювальними пристроями і т. п.

Крім даного документа необхідно ознайомитися з інструкціями на радіоприймач «RDR-433» та безпроводну клавіатуру «MKP-300».

Побудова системи

Порядок роботи

1. Провести електричні з'єднання.
2. Підготовка клавіатури:
 - ✓ Зняти задню кришку та підключити батарейку клавіатури;
 - ✓ Змінити стандартний пароль адміністратора «1 (перший користувач)» «*» «1» «2» «3» «4» «Ваш 4-х значний пароль» «#».

*Для скидання паролів клавіатури на заводські необхідно зняти батарейку, затиснути * та #, вставити батарейку, відпустити * та #, натиснути кнопку 1.*
3. Підготовка радіоприймача:
 - ✓ Зняти перемички «LEARN» та «OPERATE», вибрати тип «Міста»;
 - ✓ Зняти перемичку вибору режиму роботи реле 1;
 - ✓ Перевести в режим навчання. По першій комірці зберегти повідомлення «Tamper» для чого натиснути або відпустити кнопку заді клавіатури;

Важливо! Перед кожною новою передачею повідомлення необхідно витримувати паузу мінімум 10 сек. Крім того, через випадкові записи можливо необхідно буде натискати «DELETE» перед ініціюванням.

 - ✓ По другій комірці зберегти повідомлення постановки на охорону (активність Rele-1) для чого ввести на клавіатурі «Ваш пароль» та «#»;
 - ✓ По дванадцятій комірці зберегти повідомлення знімання з охорони (вимкнення Rele-1) для чого ввести на клавіатурі «Ваш пароль» та «*».
4. Додавання радіоприймачів на одну клавіатуру (необов'язково):
 - ✓ В клавіатурі додати нового користувача (вісім максимум) для чого натиснути «номер користувача (2...8)» «*» «Ваш 4-х значний пароль (перший користувач)» «новий пароль користувача» «#»;
 - ✓ Підготувати радіоприймач як описано вище, тільки для запам'ятовування необхідно ввести пароль того користувача, який буде керувати даним радіоприймачем.
5. Додавання клавіатур на один радіоприймач (необов'язково):
 - ✓ Підготувати клавіатуру (клавіатури), як описано вище;
 - ✓ В радіоприймачі по коміркам «3, 4, 14» «5, 6, 16» «7, 8, 18» та «9, 10, 20» прописати повідомлення (порядок передач: «Tamper», «Включення #», «Виключення *»).
6. Закрити корпуса, встановити клавіатуру та радіоприймач згідно відповідних інструкцій. Перевірити керування в різних ситуаціях.

Для записів

Адреса об'єкта: _____

Відповідальна особа: _____

Технічна служба: _____

Періодичне обслуговування: